

БА50/12

Аудиоусилитель



СТВФ.426471.105

НАЗНАЧЕНИЕ

Аудиоусилитель БА50/12 предназначен для организации системы оповещения и громкоговорящей связи.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы оповещения и громкоговорящей связи
- в составе контроллеров серии STS-504

ИСПОЛНЕНИЕ

- аудиоусилитель выполнен в металлическом корпусе с радиатором
- корпус оснащен контактной колодкой для подключения линий аудиосигнала

ВОЗМОЖНОСТИ

- подключение 2-х шлейфов громкоговорителей суммарной мощностью 44 Вт
- усиление аудиосигнала
- радиотрансляция

ОСОБЕННОСТИ

- электропитание от источника постоянного тока напряжением 12В
- осуществление настройки, контроля и управления изделием через WEB-интерфейс

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Аудиоусилитель БА50/12	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей СТВФ.425951.034	1 к-т
– Блок клемм 2EDGK-5.0-02P	1 шт.
– Блок клемм 2EDGK-5.0-04P	1 шт.
– Пакет с замком Ziplock (зиплок) гриппер 60x80 мм	1 шт.
– Разъем 8P8C	2 шт.
– Саморез полусфера-прессшайба со сверлом 4,2x13	2 шт.
✓ Паспорт	1 экз.

НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Средний срок службы до списания – не менее 8 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Количество аудиоканалов	2
Долговременная выходная мощность, Вт	2x22
Коэффициент усиления по напряжению Au, дБ	34
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	20...20000
Интерфейс связи	10BaseT/100BaseTX Ethernet
Напряжение электропитания постоянного тока, В	12
Номинальный потребляемый ток, не более, А	0,25
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Время непрерывной работы, ч	круглосуточно
Габаритные размеры, мм	201x143x63
Масса, не более, кг	1,2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ



12В – Разъем для подключения входного напряжения постоянного тока 12В

LAN1, LAN2 – Разъемы для подключения к сети Ethernet

Канал 1, 2 – Разъем для подключения громкоговорителей

Настройки по умолчанию:

IP-адрес	172.16.16.25
Логин/пароль	root/pass



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru